

Anhängersteckdose 7- und 13-Pin

(c) www.mercedes-v-club.de

Pinbelegung für die 7-polige Anhängersteckdose

<u>Nr.</u>	<u>Klemme</u>	<u>Belegung</u>	<u>Bild</u>
1	L	Blinker links	
2	54G	Nebelschlußleuchte	
2a	54B	NSL- Abschaltkontakt	
3	31	Masse	
4	R	Blinker rechts	
5	58R	Schlußlicht rechts	
6	54	Bremslicht	
7	58L	Schlußlicht links	

Pinbelegung für die 13-polige Anhängersteckdose

<u>Nr.</u>	<u>Klemme</u>	<u>Belegung</u>	<u>Bild</u>
1	L	Blinker links	
2	54G	Nebelschlußleuchte	
2a	58B	NSL- Abschaltkontakt	
3	-	Masse für Stromkreis 1-8	
4	R	Blinker rechts	
5	58R	Schlußlicht rechts	
6	54	Bremslicht	
7	58L	Schlußlicht links	

8	-	Rückfahrleuchte u. Rückfahreinrichtung f. Auflaufbremse	
9	30	Stromversorgung (Dauerplus)	
10	-	Ladeleitung für Anhängerbatterie	
11	-	Masse Ladeleitung	
12	-	Nicht belegt	
13	-	Masse für Stromkreis 9-12	